


HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 10A REG
Art. Nr. HTXA606B

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 1200 W
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 12 x 23 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 1200 VA/1000 W
- QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: REG

Mit quick-connect-Steckklemmen. Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	6 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Kanalzahl	10/5

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616048850