


HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 10A REG
Art. Nr. HTXA608B

- easy Applikation
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- 230 V LED-Lampen: 12 x 23 W
- Energiesparlampen: 12 x 23 W
- konventionelle Trafos: 1200 VA
- Elektronische Trafos: 1000 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 W
- Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W
- Bauform: REG, 4 TE (6fach) bzw. 6 TE (8fach, 10fach)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Kanalzahl	6/3

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616048836