


**HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach 10 A REG**
**Art. Nr. HTYA610B**

- Betriebsspannung über Bus: 21...32 V DC
- Schaltstrom bei  $\cos = 0,8$ : max. 10 A
- 230 V LED-Lampen: 12 x 23 W
- Energiesparlampen: 12 x 23 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 1200 W
- konventionelle Trafos: 1200 VA
- Elektronische Trafos: 1000 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1000 VA
- Leuchtstofflampen mit EVG: 15 x 36 W
- Bauform: REG, 4 TE

**Technische Information**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Funk bidirektional     | Nein |
| Montageart             | REG  |
| Vor Ort-/Handbedienung | Ja   |
| Kanalzahl              | 10/5 |
| Mit LED-Anzeige        | Ja   |
| Geeignet für C-Last    | Nein |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Verschiedene Phasen<br>anschließbar | Ja            |
| Mit Busankopplung                   | Ja            |
| Busmodul abnehmbar                  | Nein          |
| Modulare Erweiterungsmöglichkeit    | Nein          |
| Schutzart (IP)                      | IP20          |
| EAN                                 | 3250616059771 |