


FERMAX Video-KIT WAY-FI Plus, Monitor 7, m. Türstation AP, Einfam. Set, WLAN,
Art. Nr. F1571

- Systemtechnologie: 2 Draht
- 7" Touch-Monitor (17,8 cm Bildschirmdiagonale)
- Bildspeicher für 100 Bilder
- Internkommunikation (bis zu 6 Monitore) und auf App
- Anbindung bis zu 4 externe FERMAX WIFI Kameras
- Anbindung an Smartphone (unlimitiert), ALEXA und GOOGLE HOME
- Türöffnung über QR Code
- Zusätzliche Schaltfunktion F1 über Monitor oder App (manipulationssicher)
- Kamerawinkel: 120° H, 70° V
- Farbe Türstation: Aluminium, Farbe Monitor: Weiß
- Montageart Türstation: Ap, 94 x 164 x 39 mm (B x H x T)
- Montageart Monitor: Ap, 222 x 154 x 10 mm (B x H x T)

WAY-FI KIT Plus bestehend aus: 1 Türstation AP F1573 mit Namensschild & Klingeltaste LED hintergrundbeleuchtet; Quittungston bei Betätigung der Klingeltaste; Sprachlautstärkeregelung für Türstation; 900TVL CMOS Kamera inkl; dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung; Kamerawinkel starr (120°H, 72°V); Spannungsversorgung des Türöffners über die Torstelle (max; Aufnahme des Türöffners 12VDC, 250mA); Zusätzliches potfreies Relais (max; Kontaktbelastung: 24V, 3A) mit Wechselkontakt am Torlautsprecher; Türöffner- und Relaiszeit von 1 - 8 Sekunden einstellbar; Türöffnung mittels QR Code; Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste; inkl; Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren); Stoßfestigkeitsgrad: IK07; Schutzart IP44; Farbe: Aluminium; Maße (H x B x T): 164 x 94 x 39 mm; 1 Netzgerät F1570 für Verteiler- oder AP Montage; Überspannungs- und Kurzschlusschutz; Platzbedarf REG: 8TE; 1 Monitor freisprechend F1572 mit 7" (17,8cm) Digitaler 7-Zoll IPS LCD-Bildschirm; Bildschirm- Auflösung: 1024(RGB) x 600 Pixel; Erweiterbar mit bis zu 5 Monitore (insg. 6 Monitore), Eigenstartfunktion; LED Anzeige für Rufabschaltung; Anschluss für Etagentaster; Internkommunikation; Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 100 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 128 GB kopiert werden; Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer; Foto- oder Videowiedergabe; 16 wählbare Ruftöne; Ruftonabschaltung; Verstellbare Rufton- & Gesprächslautstärke; Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar; Datum und Zeiteinstellung; Eingebautes WIFI-Modul unterstützt die Rufumleitung auf Smartphone; Auswahl der Türstation; Auswahl der externen Kamera; F1 Taste als zusätzlicher Schaltkontakt vom Monitor aus, kann aber auch über App gesteuert werden; Farbe: weiß; Maße (B x H x T) ohne Wandhalterung: 222 x 154 x 9,9 mm; Smartphone Anbindung (unlimitierte Anzahl an User); Zusätzliche Funktionen: Babyfon-Funktion; Integration von smarten Lautsprechern und Displays wie ALEXA oder GOOGLE HOME; Anbindung einer zweiten Türstation F1573; Anbindung bis zu vier externen FERMAX WIFI Kamera plus Spannungsversorgung; System: 2Draht;

Technische Information

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	6
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Bildsystem	PAL

Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	8424299015712

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F1570	Netzgerät
Zubehör	F1573	Türstation
Zubehör	F1572	Monitor
Zubehör	F9986	Externe WLAN Kamera
Zubehör	F1817	FERMAX Türöffner Standard
Zubehör	EFF118.A71	EFF Türöffner Standard
Zubehör	EFF118W.A71	EFF Türöffner WD