

THEBEN LUXORliving Jalousieaktor 4fach J4-6, REG
Art. Nr. T4800451


- Für das LUXORliving Smart Home-System
- Betriebsart für Jalousie oder Rollladen/Markise einstellbar
- Ermöglicht den einfachen Systemwechsel von LUXOR auf LUXORliving
- Eingänge für Taster, als Ersatz für Antriebssteuerung der LUXOR Steuerung
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Tasten, Schaltzustandsanzeige über LED
- Schaltleistung bei 230 V: max. 6 A
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE

4-fach Jalousieaktor LUXORliving, mit integrierten Eingängen für die Taster, als Ersatz für Antriebssteuerung der Wohnkomfortsteuerung LUXOR, ermöglicht den einfachen Systemwechsel für LUXOR-Bestandskunden auf LUXORliving, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, verfügt über 8 Relaisausgänge für 4 Antriebe (Auf/Ab), 4 Eingänge für Einzelbedienung der Antriebe (230V), 2 Eingänge für Zentral und Gruppenbedienung (230V), die Relaisausgänge sind nicht potentialfrei oder potentialunabhängig, sondern werden von der Versorgungsspannung gespeist, bedeutet, dass alle an den Aktor angeschlossenen Antriebe über die gleiche Phase angesteuert werden, dies ist bei einem Wechsel von LUXOR auf LUXORliving zu beachten

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Andere Bussysteme	LUXORliving
Montageart	REG
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja

Mit LED-Anzeige	Ja
Funktion Schalten	Nein
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468480380

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070367	Dioden Modul