


THEBEN LUXORliving DALI Aktor 1fach Up, D1 DALI S RF
Art. Nr. T4800681

- Für das LUXORliving Smart Home-System
- Einbinden von DALI DT8 Betriebsgeräten (EVG, Trafos)
- DALI-Master und Spannungsversorgung für DALI-Geräte
- Max. 30 DALI-Geräte in 1 Gruppe im Broadcast Betrieb
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 49 x 44 x 25 mm (L x B x T)

UP 1-fach Funk-DALI-Aktor, LUXORliving, DALI-2-zertifiziert, Schnittstelle zwischen dem DALI- und dem KNX Bus-System, Einfache Inbetriebnahme von bis zu 30 EVGs im Broadcast Betrieb, Steuerung von RGB, RGBW, Tunable White oder herkömmlichen Leuchten, Unterstützung von DT-8 Leuchten, Einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall, Universelle Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2), Der Binäreingang I1 ist ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest und Betrieb auch ohne Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast, Sichere Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Andere Bussysteme	LUXORliving
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart	Unterputz
Demontageschutz	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Updatefähig	Nein

Spannungsart	AC/DC
Protokoll	sonstige
Providerabhängig	Nein
Visualisierung	Nein
Web-Server	Nein
Funk-Schnittstelle	Nein
IR-Schnittstelle	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468480342