


HAGER Energiezähler 1phasig,direkt 40A, S0,MID
Art. Nr. HECP140D

- Direkanschluss bis 40/80A • Digitaler Wechselstromzähler, geeicht • Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten • Eichung mit MID Beglaubigung • 1 SO Ausgang, 1 Tarif • Infrarot KNX Schnittstelle • LCD-Display
- S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh • Spannungsmessbereich: 92 – 276 V • Strommessbereich: 0,25 – 40/80 A • Montageart: REG, 1 TE

Technische Information

Zählertyp	elektronisch	Zulassung	Measuring Instruments Directive
Genauigkeitsklasse	B	Impulsausgang	elektrisch
Polart	1-phasig	Impulsart	S0
Ausführung	Direktmessung	Stromstärke	40A A
Energieart	Wirkleistung	Anzeigeart	digital
Type	mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle	Montageart	REG
Geeignet für	Bezug/Lieferung	EDL40-Signatur	Nein
Messungsart Lastgang	Nein	Mit Sperrcode	Nein
Rücklaufsperr	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Geeicht	Ja	EAN	3250612231362

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX-Schnittstelle für Energiezähler: HTXF121