


HAGER Energiezähler 1phasig,direkt 80A, S0,MID
Art. Nr. HECP180D

- Direktanschluss bis 40/80A • Digitaler Wechselstromzähler, geeicht • Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten • Eichung mit MID Beglaubigung • 1 SO Ausgang, 1 Tarif • Infrarot KNX Schnittstelle • LCD-Display
- S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh • Spannungsmessbereich: 92 – 276 V • Strommessbereich: 0,25 – 40/80 A • Montageart: REG, 1 TE

Technische Information

Zählertyp	elektronisch
Genauigkeitsklasse	B
Polart	1-phasig
Ausführung	Direktmessung
Energieart	Wirk- und Blindleistung
Type	mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle
Geeignet für	Bezug/Lieferung
Tarifausführung	Zweitarif
Tarifsteuerung	extern
Messungsart Lastgang	Nein
Rücklaufsperr	Ja

Geeicht	Ja
Zulassung	Measuring Instruments Directive
Impulsausgang	elektrisch
Impulsart	S0
Stromstärke	80A A
Anzeigeart	digital
Montageart	REG
EDL40-Signatur	Nein
Mit Sperrcode	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250612231386