


HAGER Energiezähler 1ph,direkt 80A, MODBUS,MID
Art. Nr. HECR180D

- Direktanschluss bis 40/80A • Digitaler Wechselstromzähler, geeicht • Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten • Eichung mit MID Beglaubigung • 1 SO Ausgang, 1 Tarif • Infrarot KNX Schnittstelle • LCD-Display
- SO Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh • Spannungsmessbereich: 92 – 276 V • Strommessbereich: 0,25 – 40/80 A • Montageart: REG, 1 TE

Technische Information

Zählertyp	elektronisch
Genauigkeitsklasse	B
Polart	1-phasig
Ausführung	Direktmessung
Energieart	Wirk- und Blindleistung
Type	mit MOD-Bus Schnittstelle
Geeignet für	Bezug/Lieferung
Tarifausführung	Multitarif
Tarifsteuerung	intern/extern
Messungsart Lastgang	Nein
Rücklaufsperr	Ja

Geeicht	Ja
Zulassung	Measuring Instruments Directive
Impulsausgang	optisch
Stromstärke	80A A
Anzeigeart	digital
Montageart	REG
Ausführung der Schnittstelle	Modbus
EDL40-Signatur	Nein
Mit Sperrcode	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250612231447