


HAGER KNX-RF Schaltaktor 1fach Up
Art. Nr. HTRB201

- Für das Hager KNX-RF System
- Quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos: 1500 W
- Schaltstrom: 16 A
- Betriebsspannung: 230 V
- Montageart: Up, 53 x 30 mm (Ø x H)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja

Geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615989314