



HAGER KNX Binäreingang 10fach 230 V REG

Art. Nr. **HTXA310**

- Mit 4/10 unabhängigen Binäreingängen für 230 V AC Kontakte
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen-, Heizungs-, Zeitschalt- und Zwangssteuerungsfunktionen
- Für verschiedene Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Mit 4/10 roten LEDs zur Statusanzeige
- Leitungslänge verlängerbar auf max. 10 m
- QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: REG

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametrisiert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlussstechnik ausgestattet.

Technische Information

Montageart	REG
Mit Busankopplung	Ja
Größe	6 TE
Busmodul abnehmbar	Nein
LED ansteuern	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja

Art der Eingangsspannung	AC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Kanalzahl	10
EAN	3250616049253