


FERMAX MARINE SIP Audio Türstation 1 Ruftaste Edelstahl, ST1
Art. Nr. F1680

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Audio
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Zweites Relais potentialfrei
- Mit Fermax MEET und MEET ME APP kompatibel
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Farbe: Edelstahl

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Zwei potentialfreie Schaltkontakte; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Einzelruftaste aus Edelstahl mit Namensschild; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPoE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP65/IK09; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

Technische Information

Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Material Front	rostfreier Stahl	Schutzart (IP)	IP65
Einbauhöhe	160 mm	Schlagfestigkeit	IK09
Einbaubreite	130 mm	Tastenzahl	1
Einbautiefe	55 mm	Größe	ST1
Montageart	Unterputz	Abm. Frontplatte	150 x 180
Installationstechnik	Netzwerktechnik	EAN	8424299016801
Modulare Bauweise	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F4641	Up-Dose Größe ST1
Notwendiger Zusatzartikel	F1496	MEETME Lizenz
Zubehör	ELC-X-WR-4R3-E	Zusatzrelais POE
Zubehör	F14831	Monitor WIT 10" ws
Zubehör	F14721	Monitor WIT 7" ws
Zubehör	F14833	Monitor WIT 10" sw
Zubehör	F4645	Ap-Gehäuse
Zubehör	F14723	Monitor WIT 7" sw