



BEG KNX Präsenzmelder Indoor 140-L Gen7 secure Komfort UP weiß
Art. Nr. BEG93526

- KNX Secure fähig
- Temperatur- und Geräuschsensor
- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Erfassungsbereich: 120°
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung 67 m²
- Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m (max. 1,2 m)
- Reichweite: max. 8 m quer, max. 3 m frontal
- Montageart: Up, 70 x 70 x 51 mm (L x B x T)

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, speziell für die Installation in Wänden, KNX Secure fähig, Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion, Mit integriertem 2-fach Taster, HCL/RGB Steuerung, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Zwei Logikmodule, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoffgüte	sonstige
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Produktgruppe	Präsenzmelder
Unterkriechschutz	Nein

Betriebsartenschalter	Nein
Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
DALI-2 zertifiziert	Nein
EAN	4007529935260

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92123	KNX Fernbedienung
Zubehör	BEG93398	KNX Fernbedienung mini