


FERMAX VDS Einbaulautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationen
Art. Nr. FPVT09703

Ersatzteil: Ersatzteil für Türstationen der Serie Robusto AV Video, Inox AX Video oder Renz- Briefkästen mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 Watt Power-Lautsprecher, potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen", Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Lautstärke des Kontrolltons stufenlos regelbar, Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert, integrierte Color-Kamera, Kamera um 10° schwenkbar mit 90° diagonalen Öffnung, Bis zu drei Ruftasten direkt über Tastenverbindungskabel F2545 (F2545 in eigener Position beschrieben) an Torlautsprecher anschließbar, Bei mehr als drei Ruftasten ist anstatt des Tastenverbindungskables die Erweiterungseinheit F2441 (F2441 in eigener Position beschrieben) je 16 Ruftasten zu verwenden. System: VDS Verkabelung Video: 3-Draht + Koax oder CAT5,

Technische Information

Installationstechnik	Bus-System	Mit Kamera	Ja
Montageart	Einbau	Manuell einstellbare Kamera	Ja
System VDS	Ja	Mit Display	Nein
Betriebsart	Drucktaster	Mit Farbdisplay	Nein
Gruppenruffunktion	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Nein
Modulare Bauweise	Nein	Automatische Helligkeitsregelung	Ja
Mit Infoschild	Nein	Farbe	schwarz
Mit Abdeckung	Nein	Integrierte Türöffnerschaltung	Ja
Mit digitalem Türcode	Nein	Versorgungsspannung DC	18 V
Mit Audio-Induktionsschleife	Nein	Wi-Fi	Nein
Hörgerätekompatibel	Nein	Bedienung über App	Nein
Abhörsicher	Ja	EAN	8424299097039

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	FPVT09692	Kameraplexi + Dichtung
Notwendiger Zusatzartikel	FPVT09784	Mikrofon, 450 mm lang