


HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach KNX Secure, easy, 6A, Up
Art. Nr. HTYBS602F

- Betrieb als Antriebs- oder Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmier Taste
- Einbau in Up- oder wassergeschützte Abzweigdose
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 500 W
- 230 V LED-Lampen: 5x 13 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 500 VA/500 W
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Schalt-/Jalousieaktor (UP) KNX Secure zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Anzahl der digitalen Eingänge	2
Max. Schaltleistung	500 W

Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Mit Busankopplung	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250610050354