



MDT KNX Schaltaktor C-Last 1-fach Up

 Art. Nr. **MDTAKS-01UP.03**

- Strom max. 16 A, kapazitive Last 140 μ F
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre)
- Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktion
- Schwellwertschalter (1 Byte/2 Byte/2 Byte float)
- Betriebsstundenzähler
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX Schaltaktor 1-fach, UP, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 μ F. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit bistabilem Relais. Strom max. 16 A, kapazitive Last 140 μ F. Umfangreiche Applikation. Schließer- und Öffnerbetrieb. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Erweiterte Logik und Szenenfunktionen. Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Betriebsstundenzähler für Schalten. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Up
Relais	16 A
Montageart	Unterputz

Ausgänge	1
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251916130756