


MDT KNX Schaltaktor C-Last mit Strommessung 12-fach REG
Art. Nr. MDTAMS-1216.03


- Integrierte True RMS Strommessung
- Strommessbereich: 10 mA - 16 A
- Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh/kWh)
- Schnelle Reaktion, < 1 s bei Master/Slave-Betrieb
- Schwellwertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte
- Betriebsstundenzähler
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- 4 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt
- Montageart: REG

KNX Schaltaktor 12-fach, 12TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF, mit Strommessung. Standardausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 µF. Umfangreiche Funktionserweiterung. Integrierte True RMS Strommessung. Strommessbereich 10 mA bis 16 A. Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh / kWh). Schnelle Reaktion <1s bei Master / Slave Betrieb. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Zeitfunktionen (Ein- / Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Schwellwertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Betriebsstundenzähler. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Priorität / Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall / -wiederkehr. Alle L-Anschlüsse getrennt, 4 mm² / 2 x 2,5 mm² Anschlussklemmen. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Ja
Montageart	REG
Größe	12
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja

Ausgänge	12
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251916130848