



MDT KNX Schaltaktor 3-fach, 16/20A REG mit Wirkleistungszähler

 Art. Nr. **MDTAZI-0316.03**

- Integrierte True RMS Strom- und Spannungsmessung
- Strommessbereich: 10 mA - 20 A
- Wirkleistungs-, Blindleistungs-, Strom- und Spannungswerte
- Schwellertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte
- Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Betriebsstundenzähler
- 4 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt
- Montageart: REG

KNX Schaltaktor 3-fach, 4TE, REG, 16/20 A, 230 V AC, C-Last, Industrie, 200 µF, mit Wirkleistungszähler. Industrieausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16/20 A, kapazitive Last max. 200 µF. Umfangreiche Funktionserweiterung. Integrierte True RMS Strommessung und Spannungsmessung. Echter Wirkleistungszähler (Wh / kWh). Strommessbereich 10 mA bis 20 A. Wirkleistungs-, Blindleistungs-, Strom- und Spannungswerte. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Zeitfunktionen (Ein- / Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Schwellertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte. Priorität / Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Betriebsstundenzähler. Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre). Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall / -wiederkehr. Alle L-Anschlüsse getrennt, 4 mm² / 2 x 2,5 mm² Anschlussklemmen. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Montageart	REG
Größe	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja

Ausgänge	3
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251916130855