



MDT KNX-RF+ Steckdosenadapter 1fach 16 A

Art. Nr. **MDTRF-AKK1ST.01**

- Inbetriebnahme mit ETS5
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion)
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- 8 Szenen pro Kanal
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler

KNX RF+ Funk Steckdose 1-fach, 16 A, 230 V AC. Im Zwischenstecker, Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 10 A bei 21 µF / 3 EVG. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Montageart	Steckdose
Schutzart (IP)	IP20

Type	Funk Steckdose
EAN	4251916148508