


MDT KNX-RF+ Schaltaktor 2-fach Up
Art. Nr. MDTRF-AKK2UP.01

- Inbetriebnahme mit ETS5
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion)
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- 8 Szenen pro Kanal
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Versorgungsspannung 230 V AC
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC. Zum Einbau in die Schaltdose. Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau in die Schaltdose. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Zur Modernisierung ohne Verlegung von Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	EAN	4251916148522
Kanalzahl	2		