


MDT KNX-RF+ Tastsensor 4-fach Plus mit Schaltaktor reinweiß matt
Art. Nr. MDTRF-TA55A4.01

- Integrierter Up-Aktor (1x Jalousie oder 2x Schalten)
- Schaltvermögen ohmsch 10 A
- Max. Leistung Halogen 800 W (HV) bzw. 500 W (NV)
- Max. Anzahl EVGs: 2
- Max. kapazitive Last 14 µF
- Programmierbar ab ETS5
- Hilfsspannung: 230 V AC
- Passend für 55 x 55 mm Schalterprogramme
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (L x B)

KNX RF+ Funk Taster Plus 4-fach mit Aktor, 55 mm, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 4 Tasten und LED für Betriebs-, Statusanzeige und Orientierungslicht. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS5. Passend für 55 mm Schalterprogramme. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer/Jalousiefunktionen. Betrieb als 2-fach Schaltaktor oder 1-fach Jalousieaktor. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Als Ersatz für herkömmliche Serienschalter. Zur Modernisierung ohne Verlegung von Buskabeln. Spannungsversorgung 230 V AC. Einbau mit mitgeliefertem Tragring. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Andere Bussysteme	ohne
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast

Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	polarweiß matt
Schutzart (IP)	IP20
Tastenzahl	4
EAN	4251916148621