




BERKER A.x/C.x Zstk. f. Antennendose 2-/3-Loch, anthrazit matt, lack.

Art. Nr. **WAF1168AT**

Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch, ausbrechbar, A.x/C.x, anthr mt la

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung	RJ45
Tragring	Nein
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Auslassrichtung	gerade
Kontaktausführung	weiblich (female)
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7021

Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2
Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Isolierte Verbindungen	Nein
Mit Zugentlastung	Nein
Buchsen geschirmt	Nein
Gehäuse geschirmt	Nein
Lüsterklemme	Nein
Mit Beleuchtung	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	55 mm
Gerätehöhe	55 mm
Gerätetiefe	10 mm
EAN	3250610072639