




BERKER Serienschalter, Wipp-Einsatz 16 AX, Up

Art. Nr. **WDE303516**

Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

Technische Information

Schaltungsart	Serienschalter
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	2
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Farbe des Schaltelements	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Beleuchtung	optional
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart	LED austauschbar

Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 16 AX	
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Heizungsschalter	Nein
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Gerätedurchmesser	100 mm
Einbautiefe	32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Konform UK Building Regulations Part M	Nein
EAN	3250610093399