



HAGER Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Art. Nr. **HTYAS606D**

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 2300 W
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 18x 23 W/20x 23 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 1600 VA/1200 W
- QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: REG

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Max. Anzahl der Schaltausgänge	6
Montageart	REG	Kanalzahl	6/3
Breite in Teilungseinheiten	6	Mit Busankopplung	Ja
Größe	4 TE	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	EAN	3250610022016