


HOMEMATIC IP Schaltsteckdose anthrazit; HmIP-PS-2-A
Art. Nr. EQ-161613A0

- Schaltsteckdose für die komfortable Steuerung von Beleuchtung oder E-Heizungen
- Individuell einstellbare Zeitprofile und Automatisierungen
- Repeaterfunktion zur Reichweitenverlängerung des Funksignals
- Max. Schaltleistung: 1500 W
- Betriebstemperatur: -10 bis 35 °C
- Funkreichweite: 400 m im freien Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Maße: 70 x 70 x 39 mm (L x B x T)

Angeschlossene Geräte jederzeit und von überall ein bzw. ausschalten: Mit der Homematic IP Schaltsteckdose können Sie angeschlossene Verbraucher bequem über die Homematic IP App, direkt am Gerät, per Taster oder Sprachsteuerung ein- bzw. ausschalten. So werden z. B. über individuelle Zeitprofile das Leselicht, der Fernseher oder die Dekobeleuchtung ganz automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Technische Information

Technologie	Funk
Einsatzbereich	Schalten
Bauform	Zwischenstecker
Versorgung	Netzversorgt: 230 V AC
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Steckdose
Vor Ort-/Handbedienung	Nein

Mit LED-Anzeige	Nein
Max. Schaltleistung	3000 W
Max. Schaltstrom	13 A
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	anthrazit
EAN	4047976616138