


FERMAX CITYLINE Kartenleser, System DESFIRE, mit Statusanzeige, Größe 1
Art. Nr. F6957

- Systemtechnologie: DESFIRE 13,56 MHz AES 256
- Stand-Alone bis zu 400 Karten
- Verwendbar: Stand-Alone, mit WIFI Controller oder zentralisiert (AC-MAX)
- Kompatibel mit DESFIRE EV2 Zutrittskarten
- Akustische Rückmeldung
- Farbe: Alu-Chrom
- Montageart Front Größe 1: Up, 130 x 128 mm (B x H)
- Montageart Up-Dose Größe 1: Up, 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Rahmen aus eloxiertem Aluminium und verchromten Abschlussleisten; Verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit; Farbe: Alu-Chrom; Betriebsarten: Stand-Alone Betrieb oder zentralisiert in Verbindung mit dem AC-MAX-System Wiegand 26 or Data / Clock protocol; Konfiguration des Lesers als autonome oder zentralisierte Verwendung über Dipswitch am Leser; Optische, LED-beleuchtete Statusanzeige; - Zutrittskarte F4531 oder Schlüsselanhänger F4532 (F4531 und F4532 in eigener Position beschrieben); Verwendung als autonomen Leser: a) Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten; Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; b) mit F5193 WIFI Controller (F5193 in eigener Position beschrieben) als abgesetzte Schalteinheit; Verwendung als Teil eines zentralisierten AC-MAX-Zutrittssystems mit mehreren Zutrittskontrollen in Kombination mit der Zentraleinheit F5223 oder F5224 (F5223 und F5224 sind in eigener Position beschrieben) mit abgesetzten Schaltkontakt; Spannungsversorgung: 12 V DC über das Netzgerät F4813 (F4813 in eigener Position beschrieben); Inklusive UP-Dose; Schutzart: IP43/IK07; System DESFIRE; Montageart Front Größe 1: Up, 130 x 128 mm (B x H); Montageart Up-Dose Größe 1: Up, 115 x 114 x 45 mm (B x H x T);

Technische Information

Ausführung	Lesegerät	Art der Eingangsspannung	DC
Leseverfahren Datenträger	Ja	Betriebsspannung	12 V
Unterputzmontage	Ja	Anzahl der Benutzer	400
Mit Gehäuse	Nein	Farbe	Silber
Geeignet für Außeneinsatz	Ja	EAN	8424299069579

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8851	FERMAX Up-Dose Größe 1
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	FERMAX Netzgerät, REG, 12 V DC
Zubehör	F2810	FERMAX Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F7061	FERMAX Ap-Gehäuse Größe 1
Zubehör	F7061GH	FERMAX Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 1
Zubehör	F8400	FERMAX Regendach, 1-reihig, Größe 1
Zubehör	F4534	FERMAX USB Programmiergerät für DESFIRE Zutrittskarten
Zubehör	F4533	FERMAX USB Programmiergerät für FERMAX DESFIRE Zutrittskarten
Zubehör	F5193	WIFI Controller
Zubehör	F4532	FERMAX Lesekarte im Schlüsselanhängerformat - DESFIRE
Zubehör	F4531	FERMAX Lesekarte im Scheckkartenformat - DESFIRE EV3