

BHE 100 Plus

BADHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 238714

Badheizkörper: Pures Badvergnügen mit Mehrwert.

Die Badheizkörper der BHE Plus-Serie verbinden Funktionalität und Design. Der elektrische Anschluss bietet den Vorteil, dass trotz ausgeschalteter Zentralheizung (z. B. im Sommer) bei Bedarf Raum oder Handtücher erwärmt werden können. Durch die benutzerfreundliche Position des Bedienelements ist der Zugang zur Temperaturregung sehr einfach. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Badheizkörpers.



Die wichtigsten Merkmale

Elektrischer Badheizkörper

1.000 W Heizleistung

Schnelle Raumlüfterwärmung

Wertiges Design mit Rundrohren

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wuschtemperatur stufenlos einstellbar


Schutzart IP 24



Typ	BHE 100 Classic	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus
Bestell-Nr.	233857	239141	238713
Anschlussleistung	1 kW	0,5 kW	0,75 kW
Breite	550 mm	550 mm	550 mm
Höhe	1749 mm	815 mm	1225 mm
Tiefe	85 mm	105 mm	105 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230/240 V	1/N ~ 230/240 V	1/N ~ 230/240 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	4,4 A	2,2 A	3,3 A
Gewicht	22 kg	15 kg	17,5 kg
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Einstellbereich	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II



Typ	BHE 100 Plus	BHE 175 T Plus
Bestell-Nr.	238714	238715
Anschlussleistung	1 kW	1,75 kW
Breite	550 mm	550 mm
Höhe	1749 mm	1239 mm
Tiefe	105 mm	150 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230/240 V	1/N ~ 230/240 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	4,4 A	7,6 A
Gewicht	30 kg	19 kg
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Einstellbereich	6-30 °C	6-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.