



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

BIII V-Antenne

Eine neuartige BIII-Antenne

Die Yagi-Antenne für VHF-TV-Empfang im innovativen Design. Ausgestattet mit 4 Direktoren die an zwei vertikalen Gittern in V-Form montiert sind, 4-Elementen und einem einfachen Dipol.

Einzelverpackt.

Art.Nr FSA3109

Ref.Nr 106601

EAN13 8424450182604

Highlights

- Im Vergleich zu anderen BIII-Antennen verfügt die BIII V-Antenne über ein innovatives, auffälliges Design, das die Antennenlänge optimiert, ohne dabei die elektrischen Eigenschaften zu verlieren. Das Ergebnis ist eine kompakte Antenne mit hervorragender Leistung und außergewöhnlichem Design
- Hohe VHF-Verstärkung (Band III), mit Unterdrückung der benachbarten Bänder
- Montage für horizontale und vertikale Polarisation möglich
- Die Klemme ermöglicht die Einstellung der Antennenhöhe auf der vertikalen Achse

Gut zu wissen

- Hergestellt aus (rostfreiem) Aluminium für eine lange Lebensdauer und aus ABS Plastik für eine gute Witterungsbeständigkeit
- Das Mast-Befestigungssystem aus Druckguss bietet eine robuste und stabile Festigkeit gegen ungünstige Wetterbedingungen
- Entwickelt und hergestellt in Europa unterziehen sich die Antennen den strengsten Qualitätskontrollen
- Der Anschlusskasten enthält einen Balun zur Impedanzanpassung

Technische Spezifikationen

Frequenzband			BIII	
Frequenzbereich	MHz		174 ... 230	
Kanäle			5 ... 12	
Verstärkung	dBi		9	
Vor-Rück-Verhältnis	dB		> 15	
Windlast (@130Km/h)	N		49,9	
Windlast (@150Km/h)	N		68,6	
Für Masten mit Ø	mm		20 ... 50	