

Akku-Radio

DMR301

12 V max - 18 V • 230 V • Mit Ladefunktion

Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita CXT- und LXT-Akkus

Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB/ DAB+ und AM/FM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Akkus 12 V max (früher 10,8 V), 14,4 V und 18 V. Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten. Schutzklasse IP64 für Spritzwasser. Mit Flaschenöffner auf der Rückseite.



CXT LXT

Technische Details

Akkuspannung	12V max - 18 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Internationale Schutzklasse (IP)	64
Produktabmessung (L x B x H)	268 x 185 x 305 mm
Produktgewicht	5,9 kg

Spezifikationen

- AUX-Eingang
- USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Telefons.
- Serienausstattung mit Netzteil.
- Mit Bluetooth 5.0 können Sie eine Verbindung zu Geräten in einer Entfernung von bis zu 33 Metern herstellen.
- Liefert satten Klang über zwei Leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT oder 18 V LXT Akkus möglich

EAN 0088381899550

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

TC00000137

Steckernetzteil 230 V



Service