

Akku-Motorsense LXT

DUR369APT2

2 x 18 V • 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000
U/min • 430 mm

Hocheffiziente 3-Gang Motorsense mit bürstenlosem Motor und Seitengriffen zum Bearbeiten von Grünflächen

Die leistungsstarke Motorsense mit bürstenlosem Motor und seitlich angebrachten Griffen, hat einen hohen Wirkungsgrad und ist geräusch-/vibrationsarm. Die 36 V Spannung werden durch zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus erreicht. Die Motorsense verfügt über eine dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion.



LXT BL MOTOR XPT AFT ADT 

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Mähbreite	255 / 305 / 430 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 - 6,5 kg
Messer	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	90 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	1846 x 628 x 530 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgrifftype	U

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Batterieschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Batterieladung niedrig ist.
- Stabiler, verstellbarer Griff.



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122906-3
Schultergurt



144392-8
Transportschutz Schlagmesser

191B54-1
Messerschutzhaube mit

197993-1
Halbautomatik-Fadenkopf



198345-9
2-Zahn Dickichtmesser 255 mm



198383-1
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



782238-6
6-KT Stiftschlüssel 17mm



783202-0
6-kant Stiftschlüssel 4 mm



831304-7
Werkzeugbeutel



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

196933-6
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,



197280-8 (2x)
Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



Passendes Zubehör

191D89-4
Express-Fadenkopf



191D90-9
Express-Fadenkopf



197993-1
Halbautomatik-Fadenkopf



199868-0
Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm



729029-4
2-Zahn Dickichtmesser 230 mm