

# Akku-Motorsense LXT

## DUR369AZ

2 x 18 V • 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000  
U/min • 430 mm

**Hocheffiziente 3-Gang Motorsense mit bürstenlosem Motor und Seitengriffen zum Bearbeiten von Grünflächen**

Die leistungsstarke Motorsense mit bürstenlosem Motor und seitlich angebrachten Griffen, hat einen hohen Wirkungsgrad und ist geräusch-/vibrationsarm. Die 36 V Spannung werden durch zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus erreicht. Die Motorsense verfügt über eine dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion.



**LXT BL MOTOR XPT AFT ADT** 

### Technische Details

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Akkuspannung                       | 2 x 18 V                                 |
| Leerlaufdrehzahl                   | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup> |
| Mähbreite                          | 255 / 305 / 430 mm                       |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 5,9 - 6,5 kg                             |
| Messer                             | ✓                                        |
| Akkuschutzsystem                   | ✓                                        |
| Schallleistungspegel (dB)          | 90 dB(A)                                 |
| Vibration                          | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>                   |
| K-Wert Vibration                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>                     |
| Produktabmessung (L x B x H)       | 1846 x 628 x 530 mm                      |
| Bürstenloser Motor                 | ✓                                        |
| Akku-Serie: LXT                    | ✓                                        |
| Spindelgewinde                     | M10 x 1,25 LH                            |
| Bohrung                            | 25,4 mm                                  |
| Handgrifftype                      | U                                        |

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Batterieschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Batterieladung niedrig ist.
- Stabiler, verstellbarer Griff.

**EAN 0088381889896**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## Mitgeliefertes Zubehör

**197993-1**  
Halbautomatik-Fadenkopf



**198383-1**  
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



**191B54-1**  
Messerschutzhaube mit

**122906-3**  
Schultergurt



**144392-8**  
Transportschutz Schlagmesser

**198345-9**  
2-Zahn Dickichtmesser 255 mm



**782238-6**  
6-KT Stiftschlüssel 17mm



**783202-0**  
6-kant Stiftschlüssel 4 mm



## Passendes Zubehör

**191D89-4**  
Express-Fadenkopf



**197993-1**  
Halbautomatik-Fadenkopf



**198383-1**  
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



**198426-9**  
Ersatzmesser Kunststoff



**199868-0**  
Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm



**729029-4**  
2-Zahn Dickichtmesser 230 mm

**D-66008**  
4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm



**D-66014**  
4-Zahn-Dickichtmesser, 255 mm



**D-66020**  
3-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm



**D-66036**  
3-Zahn-Dickichtmesser, 257 mm



**E-01769**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



**E-01775**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



**E-01797**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



**E-01806**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



**E-01828**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



**E-01834**  
Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-

