



HiFi & Audio

DAB+ & UKW Radios

DAB+ Radiowecker RC-D8

Audio System		Lautsprechersystem	1ch
		Ausgangsleistung (RMS)	1W (4 Ohm, 1 kHz, 30%THD)
Tuner		Art / Stationsspeicher	FM / 10, DAB+ / 10
		Senderanzeige / Auto Tuning	• / •
Lautsprecher	Frontlautsprecher	Konfiguration	1x 1 Weg Lautsprecher
		Lautsprecher	5 cm Breitbandlautsprecher
Anschlüsse	USB	Typ A	• (nur Laden)
Timer Funktionen		Uhr	• Std / Min (24h)
Sonstige Angaben	Wecker	Einstellbare Weckzeiten	• (2)
		Alarmton	DAB+ / FM / Alarm
		Snooze	•
	Stromversorgung		Netzbetrieb
	Stromverbrauch	in Betrieb (ca.)	9W
		Standby (ca.)	0,8W
	Backup für internen Speicher* ¹	Batterien* ²	R6 / LR6 (AA) x2
	Sleep Timer		• (120 / 90 / 60 / 30 Min)
	Beleuchtung Auto AUS / Dimmer		•/• (3 Stufen)
	Display		LCD mit Hintergrundbeleuchtung (weiß)
Abmessungen und Gewicht* ³	Haupteinheit (B × H × T)	Abmessungen	150 x 89 x 90 mm
		Gewicht	0,6 kg (ohne Batterien)
	Karton (B × H × T)	Abmessungen	201 × 107 × 102 mm
		Gewicht	0,9 kg

Hinweis	*¹ Das Backup speichert Uhrzeiteinstellungen, falls die Stromversorgung unterbrochen wird. *² Batterien sichern nur das Backup. Der Betrieb des Geräts erfolgt ausschließlich über Netzstrom. Batterien für das Backup sind nicht im Lieferumfang enthalten. *³ Angaben sind Näherungswerte Änderungen vorbehalten.
---------	--