



FORMULA65

Hohe Schutzart. Gehäuse mit konvex geformter Lichtaustrittsfläche und klarer Abdeckung mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch Kunststoff-Reflektor. 1-seitige Kennzeichnung (Erkennungsweite 25 m) durch selbstklebende Rettungszeichenfolien, 2-seitige Kennzeichnung (Erkennungsweite 30 m) durch Rettungszeichen-Displayscheibe. In der Version Formula65 Extreme mit höherem Gehäuse.

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder mit zusätzlichem Zubehör Wandeinbau, Deckeneinbau, Pendel und Ausleger

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung:	Polycarbonat, klar
Display-Scheibe:	PMMA, klar
Folie:	PMMA, bedruckt
Display-Scheibe:	PMMA, bedruckt (Kit)
Reflektor:	Polycarbonat, weiß

Lebensdauer $L_{80B_{50}}$:	50.000 h
Farbstabilität:	3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung:
198 V–254 V/50 Hz

Schaltung:
Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur:
LTO: -20 °C bis +50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
II

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:
24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
176 V–276 V


Netzversorgung:
198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C


Schutzklasse:
II




Wandanbau




Wandeinbau




Deckenanbau




Deckeneinbau



Seilpendel



Rohrpendel



Ausleger



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung) ¹							
19296	19296+15036	19296+15037	25 m	22	1 h	2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA
19296-3 h	19296-3 h+15036	19296-3 h+15037	25 m	22	3 h	2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA
19296-8 h	19296-8 h+15036	19296-8 h+15037	25 m	22	8 h	2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					Autotest		Logica	
Wandanbau / -einbau (1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel und Ausleger (2-seitige Kennzeichnung) ¹										
R2436SA	19239	19245	25 m	22	1 h / 3 h	NiMh 3,6 V / 1,2 Ah	2 x NiMh 3,6 V / 1,2 Ah			8,5 VA
Wandanbau / -einbau (1-seitige Kennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel und Ausleger (2-seitige Kennzeichnung), Extreme Version ¹										
19270	19270	19276	25 m	22	1 h / 3 h	NiMh 3,6 V / 1,7 Ah		NiMh 3,6 V / 1,7 Ah		8 VA

 DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Extreme Version ¹			
32094	25 m	32	3,8 W

 ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Extreme Version ¹				
31124	25 m	32	8,3 VA / 4,1 W	

¹ Für Einbau in Decken bzw. Wänden, Pendel- und Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
19044	Rettungszeichenfolienset 

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 25 m	EW 30 m
29000	Rettungszeichenfolie 
E16040M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibenset 
E16041M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibe 
E16042M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibenset 
E16043M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibe 
E16045M-KIT-F65	Rettungszeichen-Displayscheibenset 

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 25 m	EW 30 m
F95943	F95943 Pendelmontage-Adapter
F95961	F95961 Pendelmontage-Adapter, Extreme Version
F95067	F95067 Kettenmontage-Adapter
F95600	F95600 Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	F95601 Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95602	F95602 Rohrpendel, eckig, 1.000 mm
F95057	F95057 Deckenmontage-Adapter
19045	19045 Ausleger
F95942	F95942 Abdeckung für Auslegermontage im Außenbereich
19040	19040 Einbaugehäuse
19048	19048 Einbaugehäuse, Extreme Version
19041	19041 Einbauset
19049	19049 Einbauset, Extreme Version
15036	15036 Logica-Modul
15037	15037 Logica FM-Modul