



PA-1120DMT

Best.-Nr.: 0174580

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Digital-Message- und Timer-Einschub

für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- Hintergrundbeleuchtetes DOT-Matrix-Display mit 2x8 Zeichen
- DCF77 synchronisierte Uhr (Funkuhr) für zeitgesteuerte Durchsagen
- Interner Speicher für bis zu 26 Audiodateien
- Audiodateien können über integriertem Micro-SD-Kartenleser in den internen Speicher kopiert werden
- 6 Speicher direkt über Tasten am Gerät oder per Kommandomikrofon PA-1120RC bzw. PA-6000RC und PA-1120DMT abrufbar
- Frontseitiger 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Aufnahme von Mikrofon- oder Line-Signalen
- Bis zu 20 Ereignisse pro Tag programmierbar

TECHNISCHE DATEN

PA-1120DMT

Art	Digital-Message- und Timer-Einschub
Farbe	Schwarz
Passend für	ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht
Stromversorgung	DC 15-17 V/150 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	194 x 40 x 85 mm
Gewicht	270 g

PA-1120DMT

Anschlüsse	3,5-mm-Klinke
Sonstiges	integrierter Micro-SD-Kartenleser
Verpackungseinheit	1