



PA-4000RC

Best.-Nr.: 0236010

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon

für den Anschluss an PA-40120 und PA-6040MPX

- 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen
- All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen
- Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk)
- Statusanzeigen per LEDs für die Zonentaster (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal und Talk
- Eingebautes Schwanenhals-Elektret-Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Gong zu- und abschaltbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-40120 oder PA-6040MPX
- Zwei RJ45-Buchsen zum Anschluss an PA-40120, PA-6040MPX oder optionales 24-V-Netzteil und weiteren PA-4000RC
- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-40120 und PA-6040MPX
- Bis zu 32 PA-4000RC per Bus an PA-40120 oder PA-6040MPX anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

TECHNISCHE DATEN

PA-4000RC

Art	ELA-Tischmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Stromversorgung	über PA-40120, PA-6040MPX oder optionales 24-V-Netzteil
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,9 kg
Kabel	Cat5e, 3 m
Anschluss	2 x RJ45