



PA-40120

Best.-Nr.: 0173220

Preis auf Anfrage

PRODUKTINGFOS

4-Zonen-Mono-Mischverstärker

mit 4 aktiven 120-W-Ausgängen,

zum Aufbau einer Mehrzonen-Beschallungsanlage, bei der jeder der 5 Eingänge über einen Schalter einem der 4 Ausgänge zugeordnet werden kann. So ist es möglich in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Programme wiederzugeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Durchsage in einem Bereich das Programm in anderen Bereichen nicht unterbricht.

Mit dem optionalen Kommando-Mikrofon PA-4000RC kann der Verstärker zu einer 4-kanaligen Rufanlage ausgebaut werden. In Kombination mit der Feuerwehrsprechstelle PA-4000FMP mit integriertem Sprachspeicher lässt sich z. B. eine Alarmierungsanlage für Schulen aufbauen.

- 4 x 120 W
- 4 Zonen, einzeln steuerbar
- 3 Mic/Line-Eingänge und 2 Line-Eingänge
- Eingebauter, regelbarer Monitorlautsprecher
- Gong und Sirene auch über externen Taster auslösbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Anschlüsse für 4 ELA-Feuerwehrsprechstellen PA-4000FMP
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

TECHNISCHE DATEN

PA-40120

Ausgangsleistung, gesamt	4 x 170 W
Nennleistung	4 x 120 W
Kanäle	5
Zonen	4
Eingänge	2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/15 k Ω (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 k Ω (Line4-5)
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dBA (Mic), > 90 dBA (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1500 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 40 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	377 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	22,1 kg
Anschlüsse	3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x Schraubanschlüsse (Lautsprecher), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monitor), 4 x RJ45 (Emergency), 4 x Schraubanschlüsse (Vorverstärker), Schraubanschlüsse (Gong-Taster)