

marantz®



STEREO 70s

Zwei-Kanal Hi-Fi Receiver mit HDMI und Streaming

Entdecken Sie die Welt des exquisiten Klangs und erleben Sie Ihr Home Entertainment völlig neu, ohne Ihren Raum mit Surround Sound zu überladen. Der STEREO 70s verfügt über die Technologien, die auch in größeren Surround-Sound-Heimkinosystemen zu finden sind, darunter Audio-Streaming, ein Phono-Eingang und UKW-/DAB+-Radio. Er vereint die Schlichtheit und Eleganz eines Zweikanal-Stereo-Systems mit dem warmen, weitläufigen und detaillierten Klang von Marantz.

- Genießen Sie die Kraft und Intensität eines Heimkinos mit nur zwei Lautsprechern
- Der musikalische Klang - von den Marantz Soundmastern in Japan sorgfältig entwickelt und abgestimmt
- Sechs HDMI-Eingänge (drei davon 8K-fähig) sowie ein HDMI-Ausgang (mit ARC-Unterstützung) optimieren den Klang all Ihrer AV-Quellen
- Mit einer Höhe von nur 11 cm, nimmt der STEREO 70s gerade mal die Hälfte von traditionellen Komponenten ein
- Der eingebaute, vollständig diskrete Stereo-Verstärker und Marantz HDAM sorgen für klaren, detaillierten, warmen, weitläufigen und dynamischen Klang aus jeder Quelle
- Dank HEOS® Built-in Technologie können Sie Ihre Lieblingssongs kabellos über Dienste wie Spotify, Amazon Music HD, TIDAL und TuneIn sowie über AirPlay 2 und Bluetooth streamen.
- Edles Design und hervorragende Verarbeitung treffen auf die legendäre Marantz Klangqualität
- Attraktive neue HD-Benutzeroberfläche auf dem TV-Bildschirm für eine intuitive Einrichtung
- Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten zur Steuerung des STEREO 70s selbst im Dunkeln



The Most Musical Sound

STEREO 70s

Technische Informationen

Power Amplifier		
Anzahl der Leistungsverstärker	2	
Ausgangsleistung, 2-Kanal	135 W	
Diskret aufgebaute Endstufen	Ja	
Verstärker-Typ	Class A/B	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI Ein/ Ausgänge	6/1
Audio	Analoger Eingänge	3
	Phono (MM) Eingang	Ja
	Digital Eingang: Optisch / Koaxial	1 / 1
	Multi-Room Ausgang: Analog / Digital	1 / 0
	Multikanal Pre-Amp Ausgang	2.2
	Subwoofer Ausgänge	2
Weitere	Anzahl der Lautsprecherausgänge	4
	Lautsprecherpaar A / B	Ja
	USB Audio	USB A
	DAB/FM Tuner	Ja
HDMI		
Gesamt HDMI Eingänge / Keine 8K Unterstützung	6 / 3	
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Ausgänge: Main / Zone	1 / 0	
HDMI Upscaling	1080p/4K bis 8K	
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K bis 8K	
Audio Return Channel	ARC	
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja	
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport	Ja / Ja	
HDMI Pass-Through im Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
Auto LipSync	Ja	
Performance Technologien		
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	Ja	
Source Direct Modus	Ja	
Vergoldete Chinch Terminals	Ja	
Hochwertige Audio Komponenten	Ja	
Unterstützte Audioformate		
Komprimierte Formate	MP3 / WMA / AAC	
Verlustfreie Formate	FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31	
DSD Audio	2.8 MHz / 5.6MHz	
Lückenlose Wiedergabe	FLAC, WAV, ALAC, DSD	
Komprimierte Audio Verstärker: MDAX2	Ja	
Netzwerk Audio Sharing	Ja	



Streaming Services		
HEOS® Multi-Room und Streaming		Ja
AirPlay Audio Streaming		AirPlay 2
Internet Radio		TuneIn
Spotify		Spotify Connect
Weitere Streaming Services		Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud
Room-Tested		Ja
Netzwerk Konnektivität		
Ethernet Ports		Ja
Wi-Fi		Ja
Bluetooth		Ja
Bluetooth Re-Transmit für Bluetooth Kopfhörer		Ja (mit Lautstärkekontrolle)
Smart Home Integration und Kontrolle		
Sprachassistenten Unterstützung		Alexa / Apple HomePod
App für Smartphone & Tablet (iOS/Android)		Marantz AVR App
Multi-Room Zonen		1
Zonen Audio Quellen: HDMI / Optisch, Koaxial / Netzwerk, USB / Analog		2 Kanal / 2 Kanal / Ja / Ja
Zone Audio Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out		- / Ja
Kontroll Konnektivität		IP Control / Web Control / App Control
IR Flasher Eingang		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
HDMI Diagnostics		Ja
Weitere		
Front Display		Port Hole OLED
GUI Sprachen		9
Setup Assistent		Ja
Firmware Update mit Network / USB		Ja / Ja
ECO Mode		Ja
Auto ausschalten		Ja
Schlaf Timer		Ja
Allgemein		
Verfügbare Farben		Schwarz, Silber-Gold
Fernbedienung		RC-052SR
Leistungsverbrauch		210 W
Verbrauch im Standby		0,2 W
Verbrauch im CEC Standby		0,5 W
Verbrauch im Netzwerk Standby		Weniger als 2,0 W
Abmessungen	ohne Antenne: (B × T × H)	442 x 375 x 109 mm
Gewicht		8.4kg
Abmessungen Karton	(B × T × H)	520 x 496 x 208 mm
Gewicht Karton		11.0kg
Verpackungsinhalt		Stereo 70s, Fernbedienung, Batterien, DAB/FM Antennen, Kabelbeschriftungen, Schnell- startanleitung, Netzkabel
EAN	STEREO70S/N1B Schwarz STEREO70S/N1SG Silber-Gold	0747192140274 0747192140281