

## Batteriebetrieben | 3 V DC | 1x CR2032 | Lautstärke: 80 dB | Signalreichweite: 300 m | IP44 | 36 Melodien | 1 Empfänger | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: DOORB212WT | Product EAN number: 5412810327973

### Produkteigenschaften

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl der Melodien                        | <b>36 Melodien</b>              |
| Anzahl Empfänger                           | <b>1 Empfänger</b>              |
| Breite                                     | <b>76 mm</b>                    |
| Eingangsspannung                           | <b>3 V DC</b>                   |
| Eingangsstrom                              | <b>0.2 A</b>                    |
| Erforderliche Batterien ( nicht enthalten) | <b>2x AA/LR6</b>                |
| erforderliche Batterien (enthalten)        | <b>1x CR2032</b>                |
| Farbe                                      | <b>Weiss</b>                    |
| Gewicht                                    | <b>114 g</b>                    |
| Höhe                                       | <b>110 mm</b>                   |
| IP-Schutzart                               | <b>IP44</b>                     |
| Lautstärke                                 | <b>80 dB</b>                    |
| Material                                   | <b>ABS</b>                      |
| maximale Antennenreichweite                | <b>0 dBi</b>                    |
| Maximale Sendeleistung                     | <b>10 dBm</b>                   |
| Sendefrequenzbereich                       | <b>0 - 433 MHz</b>              |
| Signalreichweite                           | <b>300 m</b>                    |
| Stromquellentyp                            | <b>Batteriebetrieben</b>        |
| Tiefe                                      | <b>42 mm</b>                    |
| Türklingel-Funktionen                      | <b>36 Melodien</b>              |
|                                            | <b>Einfache Installation</b>    |
|                                            | <b>Vorprogrammierter Code</b>   |
| Wireless-Technologie                       | <b>433 MHz</b>                  |
| Zubehör                                    | <b>Doppelseitiges Klebeband</b> |
|                                            | <b>Empfänger</b>                |
|                                            | <b>Schnellstartanleitung</b>    |
|                                            | <b>Sender</b>                   |

### Verpackungsinformationen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Marke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestellcode         | <b>DOORB212WT</b>    |
| EAN single product: | <b>5412810327973</b> |
| EAN Inner carton:   | <b>5412810394517</b> |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810378296</b> |
| Verpackung          | <b>Blister</b>       |
| Verpackungsinhalt   | <b>Empfänger</b>     |
|                     | <b>Sender</b>        |

| Menge | L x    | B x    | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 40 mm  | 220 mm | 180 mm | 212 g   |
| 6     | 170 mm | 190 mm | 310 mm | 1382 g  |
| 36    | 400 mm | 340 mm | 515 mm | 8880 g  |

