

connecting the future



MFA 657 - Mastvorverstärker 3 x in, 1 x out, LTE 700

Artikelnummer: 340557

Produktbeschreibung:

MFA 657 - Mastvorverstärker, 3 x in, 1 x out, LTE 700

Hochleistungs-Mast-Vorverstärker zum kombinieren und verstärken von FM, DAB/VHF und UHF. F-Buchsen für alle Ein- und Ausgänge. Auslieferung erfolgt inkl. Wetterschutzgehäuse mit Montageband.

- Konzipiert für die einfache Montage am Mast
- Hohe Verstärkung und Ausgangsleistung
- Geringes Rauschmaß
- LTE geschützt durch 700 MHz Sperrfilter
- Passendes Netzteil IFP 504 separat bestellen

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663405578
EIGENSCHAFTEN	
Type	Verstärker - Mast
Max. Output level (@ -60dB IMD)	108 dBµV
FREQUENZBEREICH	
Frequenz Eingang 1	470...694 MHz

Kanäle Eingang 1	21...48
Frequenz Eingang 2	87...108 MHz
Kanäle Eingang 2	FM
Frequenz Eingang 3	174...230 MHz
Kanäle Eingang 3	DAB
LTE Schutz	@ 700Mhz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung Eingang 1	20...35 dB
Rauschmaß Eingang 1	2.5 (@174...230MHz) 2.0 (@470...694Mhz) dB
Verstärkung Eingang 2	10...22 dB
Rauschmaß Eingang 2	2.5 dB
Verstärkung Eingang 3	10...22 dB
Rauschmaß Eingang 3	2.5 dB
DÄMPFUNG	
Ablehnung @ 714 MHz (Ch. 51)	17.0 (@gain=30dB) dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung	10 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz/Wellenwiderstand	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
LED Betriebskontrollanzeige	Grün
DC Betriebsspannung	24 VDC
Stromaufnahme DC	42 mA
ANSCHLÜSSE	
Eingänge	3
Ausgänge	1
Anschlusstyp	F-Buchse
MECHANISCHE DATEN	
Produkt Höhe	115 mm
Produkt Tiefe	60 mm
Produkt Breite	137 mm
Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau
Verpackungs menge	1

Brutthöhe	0,144 m
Bruttobreite	0,070 m
Bruttotiefe	0,110 m
Volumen	0,001 m3
Nettogewicht	0,250 kg
Gewicht Verpackung	0,080 kg
Gewicht	0,330 kg
