

Wechselstromzange 400A



Sonepar Artikelnummer	120260942
EAN	0095969268585
Hersteller Artikelnummer	2277202
Hersteller Typ	I400S
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,48
Zolltarif Nr.	90309000

Nur eine Stromzange mit einer Sicherheitsspezifikation gemäß CAT IV 600 V oder CAT II 1.000 V ist das ideale Zubehör für moderne CAT IV-Messgeräte. Speziell entwickelt, um eine maximale Funktionalität in einer kompakten Form zu bieten. Führen sie genaue Stromwertmessungen durch, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Mit weichem, rutschfestem Gummi überzogener Griff. Kann mit dem optionalen BNC/4-mm-Adapter PM9081/001 in Verbindung mit Digitalmultimetern verwendet werden.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/AC	0.5 .. 400 A
Stromart	AC	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	32 mm
Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein	Widerstandsmessbereich	Nein
Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein	Frequenzmessung	Nein
Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein	Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein	Messkreiskategorie	CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Durchgangsprüfung	Nein	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.480 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung