PRODUKTDATENBLATT

FI/LS Kombischalter

Sonepar Artikelnummer	121278317
EAN	4015081725731
Hersteller Artikelnummer	178000
Hersteller Typ	FRBM6-C10/2/01-LIA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,236
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	2	**Bemessungsstrom**	10 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	240 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	6 kA	**Abschaltcharakteristik**	kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Frequenz**	50 Hz
Auslösecharakteristik	C	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Einbautiefe**	75.5 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.236 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln