PRODUKTDATENBLATT

Motorschutzschalter, 0,1 - 0,16 A, 2p

Sonepar Artikelnummer	120026266
EAN	4015082483890
Hersteller Artikelnummer	248389
Hersteller Typ	Z-MS-0,16/2
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,244
Zolltarif Nr.	85362010

Motorschutzschalter mit thermischer Überlast- und magnetischer Kurzschlussauslösung, zum Schalten und Schutz von Drehstrommotoren mit Leistungen bis zu 15 kW (380/400 V) bzw. von anderen Verbrauchern bis 40 A, kann auch als Hauptschalter verwendet werden, Trennereigenschaft nach IEC/EN 60947, Anzeige der Position des Schaltglieds mit rot/grün

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.1 .. 0.16 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	1.3 .. 1.7 A	**Auslösetechnik**	magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	400 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V**	0 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Mit integriertem Hilfsschalter**	Nein	**Polzahl**	2
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	**Phasenausfallempfindlich**	Nein	**Bemessungsdauerstrom Iu**	0.16 A
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse	**Mit integriertem Unterspannungsauslöser**	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	10 kA	**Schutzart (IP)**	IP20	**Höhe**	75 mm
Breite	36 mm	**Tiefe**	80 mm	**Herkunftsland**	RS
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.244 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln