

Polumschalter 1 Dahlanderwickl. 2 Drehricht. 2-1-0-1-2



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120075549

9005738777645

N20 P P61R+G2

N20 P P61R+G2

BENEDIKT&JAEGER

0,562

85365080

Polumschalter 32A Aufbau, 1 Dahlanderwickl. 2 Drehricht.

Technische Daten

Ausführung	Polumschalter	Polzahl	3	Mit Nullstellung	Ja
Bemessungsdauerstrom I _u	32 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11 kW	Mit Rückzug in Nullstellung	Nein
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	22 A	Schutzart (IP), frontseitig	IP40	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Geeignet für Bodenmontage	Ja
Geeignet für Frontmontage	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Komplettgerät im Gehäuse	Ja	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.562 kg