

Arbeitsstromauslöser, 208-240VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120210857
EAN	4015082597634
Hersteller Artikelnummer	259763
Hersteller Typ	NZM2/3-XA208-250AC/DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,097
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein versehentliches Berühren der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM..-XHIV. oder dem Arbeitsstromauslöser NZM..-XU. installiert werden. Verwendbar für: NZM2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), N(N/O)3(-4)

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	208 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	208 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	208 .. 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Geeignet für Leistungsschalter	Nein	Geeignet für Lastschalter	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Nein	Geeignet für Überlastrelais	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.097 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation