

FI-Schalter, 63A, 4p, 100mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120025602
EAN	4015082354442
Hersteller Artikelnummer	235444
Hersteller Typ	PFIM-63/4/01-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Verlustleistung	10.5 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm
Explosionsschutz	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.360 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation