

Seitl. Hilfsschalter, 1-polig



Sonepar Artikelnummer	121011661
EAN	4015081974085
Hersteller Artikelnummer	199324
Hersteller Typ	DILA-XHI01-S-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,02
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 1-polig, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Ith 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Montagetyp: Seitenanbau, verwendbar für: DILA...-PI, DILM7...-PI, DILM9...-PI, DILM12...-PI, DILM15...-PI, DILMP20...-PI, Typ: Seitliche Hilfsschalterbestückung, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	1	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss	Montageart	Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	Ausführung	aufsteckbar
Fassung	ohne	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.020 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite
- Montageanleitung
- Produktbild Vorderseite
- Produktbild Ansicht rechts
- 3D / BIM Objekt
- Lehrvideo
- Verkaufsprospekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Maßzeichnung