PRODUKTDATENBLATT

Unterspannungsauslöser, 12VDC, +2fS

Sonepar Artikelnummer	120211088
EAN	4015082662318
Hersteller Artikelnummer	266231
Hersteller Typ	NZM4-XUHIV12DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85362010

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zur Verriegelung und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung der Unterspannungsfreisetzung in Hauptschalter-Anwendungen. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Arbeitsstromauslöser aktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	12 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	2
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0
Verzögert	Nein	**Geeignet für Leistungsschalter**	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	**Geeignet für Motorschutzschalter**	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.240 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln