

Leistungsschalter für Motorschutz , 6-10A Magn. 130A



Sonepar Artikelnummer	120394784
EAN	9005738205162
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-10
Hersteller Typ	M4-32R-10
Hersteller Name	BENEDIKT & JÄGER
Gewicht (Kg)	0,371
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 6-10A Magn. 130A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	6 .. 10 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	130 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	2.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechni k	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussaussc haltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.371 kg		