# PRODUKTDATENBLATT

## Arbeitsstromauslöser, 24VAC/DC, +1fS

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120210865 |
| EAN | 4015082598105 |
| Hersteller Artikelnummer | 259810 |
| Hersteller Typ | NZM2/3-XAHIV24AC/DC |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,1 |
| Zolltarif Nr. | 85437090 |

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Kann nicht in Verbindung mit dem Fernantrieb NZM...-XR.. verwendet werden. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird eine versehentliche Berührung der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. voreilender Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetrieb): ca. 20 ms

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 24 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V |
| **Spannungsart zur Betätigung** | AC/DC | **Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches** | 0 A |
| **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | Schraubanschluss | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 24 V |
| **Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches** | 0 A | **Anzahl der Kontakte als Schließer** | 1 |
| **Anzahl der Kontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Kontakte als Wechsler** | 0 |
| **Geeignet für Leistungsschalter** | Nein | **Geeignet für Lastschalter** | Ja |
| **Geeignet für Motorschutzschalter** | Nein | **Geeignet für Überlastrelais** | Nein |
| **Herkunftsland** | RO | **Zolltarifnummer** | 85437090 |
| **Gewicht** | 0.100 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*