

Hilfsschalterbaustein, 4-polig, I_{th}= 16 A, 2 S, 2 Ö, Mikroschalter, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILA, DILM7 - DILM38



Sonepar Artikelnummer	120506461
EAN	4015081363582
Hersteller Artikelnummer	139580
Hersteller Typ	DILA-XHIR22
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,05
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, (ausgenommen Mikroschalter), Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen. Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden. Funktion: für Standardanwendungen, für Elektronikanwendungen, 4-polig, Anschluss technik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I_e= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: I_e= 4 A, Kontakte S = Schließer: 2 S (1 S über Mikroschalter für Elektronikanwendungen)

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Anzahl der Kontakte als Öffner	2	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V	4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Montageart	Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	Ausführung	aufsteckbar
Fassung	ohne	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.050 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung